

mLight

M-BAT6 IP



LED 6* 18W 6 in 1 RGBWA UV

Manuale Utente

CE

Attenzione!



Fai attenzione alle tue operazioni. Con una tensione pericolosa puoi subire una pericolosa scossa elettrica toccando i fili!



Evitate di guardare direttamente la fonte di luce!

Indossare occhiali protettivi e altri DPI (dispositivi di protezione individuale) quando si lavora sull'apparecchio o nelle sue vicinanze.

Assicurarsi sempre di collegare il prodotto alla tensione corretta, in conformità con le specifiche riportate nel presente manuale o sull'etichetta del prodotto. Assicurarsi che sia collegato a terra quando lo si



utilizza!

Prima di aprire l'alloggiamento, scollegare il cavo di alimentazione!

Assicuratevi che il cavo di alimentazione non sia mai piegato o danneggiato da bordi taglienti.

Controllate l'apparecchio e il cavo di alimentazione di tanto in tanto.

Per la vostra sicurezza, vi preghiamo di leggere attentamente il presente manuale d'uso prima di procedere alla messa in funzione iniziale.



Seguire le precauzioni di sicurezza operative e prestare attenzione ai segnali di avvertimento, ai metodi e alle attrezzature riportati nel manuale dell'utente.



Attenzione! Questo simbolo indica una superficie calda. Alcune parti dell'alloggiamento possono diventare calde durante il funzionamento. Dopo l'uso, attendere un periodo di raffreddamento di almeno 10 minuti prima di maneggiare o trasportare il dispositivo.



Prodotto adatto per uso indoor ed outdoor

Grado di protezione IP 65.

La temperatura ambiente deve essere sempre compresa tra -5° C e +45° C.

Ogni persona coinvolta nell'installazione, nel funzionamento e nella manutenzione di questo dispositivo deve : essere qualificata

- seguire le istruzioni di questo manuale
- considerare questo manuale come parte del prodotto totale
- conservare questo manuale per tutta la durata di vita utile del prodotto
- consegnare il presente manuale a ogni ulteriore proprietario o utilizzatore del prodotto
- scaricare l'ultima versione del manuale utente da Internet

Introduzione

Grazie per aver scelto M-BAT6 IP. Vedrai di aver acquistato un dispositivo potente e versatile. Disimballare l'articolo. Prima di avviare il dispositivo, assicurarsi che non vi siano danni causati dal trasporto. In caso contrario, consultare il rivenditore e non utilizzare il dispositivo.

Istruzioni di sicurezza

Questo dispositivo ha lasciato i nostri locali in condizioni assolutamente perfette. Per mantenere queste condizioni e garantire un funzionamento sicuro, è assolutamente necessario che l'utente segua le istruzioni di sicurezza e le note di avvertenza scritte in questo manuale utente. Scollegare sempre dalla rete elettrica e spegnerlo, quando il dispositivo non è in uso o prima di pulirlo. Tenere lontani i bambini e gli amatori dal dispositivo! Non ci sono parti riparabili all'interno del dispositivo. Le operazioni di manutenzione e assistenza devono essere eseguite solo da rivenditori autorizzati.

Istruzioni generali

Il faro controllabile DMX funziona sia alimentato che a batteria. Luce colorata intelligente RGBAW UV. L'utente può controllare la luce utilizzando un trasmettitore DMX wireless o funzionare in modalità master e slave. Il dispositivo ha 12 colori statici, l'utente può impostare le luci in modalità colore statico senza utilizzare il controller DMX.

Il faro a batteria ha un alimentatore switching esterno che l'utente può connettere direttamente a qualsiasi tensione da 90V a 240V durante la ricarica o il funzionamento in modalità di ricarica. La batteria si carica in 3-4 ore e la luce può funzionare anche durante la carica della batteria. Quando l'utente è pronto per operare o utilizzarlo in eventi o in qualsiasi luogo, come prima cosa deve accenderlo con l'interruttore di alimentazione. Dopo averlo acceso impostare la modalità di utilizzo DMX mode, master/slave, modalità attiva al suono, modalità colore statico, modalità automatica, strobo, dissolvenza o modalità test.

Quando si opera in modalità wireless, assicurarsi che l'interruttore del segnale sia acceso, l'apparecchio non sia troppo lontano dal trasmettitore DMX wireless.

Per usare la luce senza utilizzare il controller Dmx settando il colore incorporato o gli effetti o lo strobo o la dissolvenza oppure il colore statico,

Scorrere le voci premendo 'Menu' per selezionare modalità desiderata e confermare con il tasto 'Enter'. All'interno delle diverse modalità selezionare la configurazione desiderata utilizzando le frecce 'Su' e 'Giu'

Il faro rimane impostato con l'ultima modalità selezionata.

Se si vogliono connettere altre luci con la stessa modalità di funzionamento si può utilizzare la modalità 'Slave'.

Impostazioni

1. Introduzione

Il pannello luminoso è mostrato qui sotto, il Display supporta la visualizzazione e l'operazione proprio come qualsiasi menu analogico nel mercato odierno. Toccare i pulsanti appropriati imposterà o modificherà le impostazioni.

2. Operazione

1. Impostare la luce con i pulsanti dell'encoder

· Icona 1 (DMX512) Imposta l'indirizzo delle tue apparecchiature

· Icona 2 (Mostra) Visualizza le modalità di funzionamento

delle tue apparecchiature · Icona 3 (Suono) Imposta il programma audio

· Icona 4 (Colore) Imposta la modalità colore

· Icona 5 (Imposta) Accende e spegne il display,

opzioni di segnale. · Icona 6 (Aiuto) Visualizza informazioni sull'apparecchiatura.

2. Impostazione del valore del

parametro Premi MENU per

navigare nel menu

· premi <SU> o <GIÙ> per scorrere verso l'impostazione corretta. Toccare -Invia per entrare nel sottomenu

menu

· Imposta e salva valore. Tocca <ENTER> sottomenu.

3. Sottomenu

· Seleziona il sottomenu desiderato dal menu principale per accedere al corrispondente sottomenu mostrato di seguito. Ci sono un totale di 15 programmi di menu, che includono classi di parametri e stato:

Menu' funzioni

1. DMX 512

INDIRIZZO DMX

1.1. A001-A512

2. Channel DMX

2.1. 2CH

2.2. 6CH

2.3. 8CH

2.4. 11CH

MODE DMX

3. DMX Fail

3.1 Blackout

Durante perdita DMX

3.2 Hold

4. Frequency

4.1. 600Hz

4.2. 1200Hz

4.3. 2000Hz

4.4. 4000Hz

4.5. 12KHz

4.6. 25Hz

Frequenza Leds

5. Custom

5.1 RED

5.1.1 0-255

5.2 GREEN

5.2.1 0-255

5.1 BLU

5.3.1 0-255

5.2 WHITE

5.4.1 0-255

5.1 AMBER

5.5.1 0-255

5.2 UV

5.6.1 0-255

Impostazione manuale colore

6. Program

6.1 Static

6.2 Auto

6.3 Fade

6.4 Sound

6.5 CCT

6.6 WiFi

Modalità di funzionamento manuale

Menu' funzioni (segue)

7. Wireless DMX

- 7.1. ON
 - 7.1.1. Receive
 - 7.1.2. Transmit
- 7.2. OFF
 - 7.2.1 Receive
 - 7.2.2 Transmit
- 7.3. Clear
 - 7.3.1. Receive
 - 7.3.2. Trasmit
- 7.4. Connect
 - 7.4.1 Receive
 - 7.4.2 Transmit

Impostazioni W-DMX

8. Run Time

- 8.1. 2 hours
- 8.2. 4 hours
- 8.3. 6 hours
- 8.4. 8 hours

Impostazione durata funzionamento

9. Back Light

- 9.1 Always On
- 9.2 10s
- 9.3 20s
- 9.4 30s

Illuminazione display

10. IR

- 10.1. ON
- 10.2. OFF

Telecomando IR

11. Menu Lock

- 11.1. OFF
- 11.2. ON

Blocco Menù

12. Factory Reset

- 12.1. NO
- 12.2. YES

Ripristino impostazioni fabbrica

13. Curve

- 13.1 Led Curve 1
- 13.2 Led Curve 2
- 13.3 Led Curve 3
- 13.4 Led Curve 4

Curva dimmerazione leds

14. Information

- 13.1 Version
 - 13.1.1 Versione
- 13.2 Current Time
 - 13.2.1 Time
- 13.3 Temperature
 - 13.3.1 Valore
- 13.4 RDM
 - 13.4.1 ID

Dati Prodotto

Specifiche

POTENZA

Alimentazione: AC110-250V

Frequenza : 50-60Hz

Consumo energetico: 108w

FONTE

Sorgente luminosa: 6 led 6 in 1 ad alta luminosità da 18 W Durata della lampada: 6-10 diecimila ore

Angolo LED: 25 gradi (15/25/40 gradi - valori richiedibili)

Colore .16,7 milioni di tipi di cambiamento di colore

CONTROLLO

Canali di controllo: 2/6/8/11 CH

Modalità di controllo: DMX512, master/slave, auto, suono

Automatico (tramite pulsante funzione): cambio colore, colore strobo, dimmer colore

Menu operativo: display a LED digitale a 4 cifre

DIMENSIONE

Dimensioni del prodotto: 135 * 135 * 151 mm

Dimensioni dell'imballaggio: 170 * 200 * 210 mm

Peso netto.: 2,8 kg

Peso Lordo.: 3,2 kg

TABELLA DEI CANALI DMX

VERSIONE 2CH

CANALE DMX	FUNZIONE
CH1	0-255 DIMMER GENERALE
CH2	0-10 LED SPENTI
	11-240 AMBRA a BIANCO (passo 10)
	241-255 LED SPENTI

VERSIONE 6CH

CANALE DMX	FUNZIONE
CH1	0-255 DIMMER ROSSO
CH2	0-255 DIMMER VERDE
CH3	0-255 DIMMER BLU
CH4	0-255 DIMMER BIANCO
CH5	0-255 DIMMER AMBRA
CH6	0-255 DIMMER UV

VERSIONE 8CH

CANALE DMX	FUNZIONE
CH1	0-255 DIMMER GENERALE
CH2	0-255 DIMMER STROBOSCOPICO
CH3	0-255 DIMMER ROSSO
CH4	0-255 DIMMER VERDE
CH5	0-255 DIMMER BLU
CH6	0-255 DIMMER BIANCO
CH7	0-255 DIMMER AMBRA
CH8	0-255 DIMMER UV

VERSIONE 11CH

CANALE DMX	FUNZIONE
CH1	
CH2	0-255 DIMMER GENERALE
CH3	0-255 DIMMER ROSSO
CH4	0-255 DIMMER VERDE
CH5	0-255 DIMMER BLU
CH6	0-255 DIMMER BIANCO
CH7	0-255 DIMMER AMBRA
CH8	0-255 DIMMER UV
CH9	0-255 MACRO COLORE (passo 10)
CH10	DERIVAZIONE 0-8 9-50 32 MISCELAZIONE DEI COLORI 51-100 SALTO DI COLORE 101-150 IMPULSI DI COLORE 151-200 GRADUALE DEL COLORE 201-220 MODALITÀ SUONO 1 221-240 MODALITÀ AUDIO 2 241-255 MODALITÀ AUDIO 3
CH11	SELEZIONA LA VELOCITÀ DEL COLORE